

Nødvendige ting at rette efter PC-kodning af ICOM ID-5100.

Efter kodning ved hjælp af computer bliver nogle indstillinger ændret. De skal laves om manuelt, således at radioen er nemmere at bruge.

Følg anvisningerne herunder.

Start med venstre side af radioen som MAIN.

Vælg bånd ved at berøre cifrene før kommaet, vælg 144.

Berør og hold fingeren på cifrene efter kommaet.

Der kommer et skema med valgmuligheder, berør på 12.5k

Vælg bånd ved at berøre cifrene før kommaet, vælg 430.

Berør og hold fingeren på cifrene efter kommaet.

Der kommer et skema med valgmuligheder, berør på 12.5k

Tryk knappen MENU, berør DUP/TONE

Berør Offset Freq, berør 2 og berør ENT.

Nu står der Offset Freq 2.000.00 MHz.

Berør retur-pilen 3 gange for at komme tilbage til normalskærmen.

Skift til højre side ved at berøre SUB. Nu står der MAIN i højre side.

Vælg bånd ved at berøre cifrene før kommaet, vælg 144.

Berør og hold fingeren på cifrene efter kommaet.

Der kommer et skema med valgmuligheder, berør på 12.5k

Vælg bånd ved at berøre cifrene før kommaet, vælg 430.

Berør og hold fingeren på cifrene efter kommaet.

Der kommer et skema med valgmuligheder, berør på 12.5k

Tryk knappen MENU, berør DUP/TONE

Berør Offset Freq, berør 2 og berør ENT.

Nu står der Offset Freq 2.000.00 MHz.

Berør retur-pilen 3 gange for at komme tilbage til normalskærmen.

Hukommelses-bank (MEMORY) vælges:

Berør V/M i menulinje F-1. Foran 000 i nederste højre hjørne står der nu MR.

Berør 000. Der kommer et skema med valgmuligheder, berør BANK.

Med drejeknappen DIAL kan scrolles mellem de indkodede hukommelser.

Berør den ønskede hukommelsesbank.

Med drejeknappen DIAL kan nu vælges mellem de indkodede kanaler.

Skift til venstre side ved at berøre SUB. Nu står der MAIN i venstre side.

Berør V/M i menulinje F-1. Foran 000 i nederste højre hjørne står der nu MR.

Berør 000. Der kommer et skema med valgmuligheder, berør BANK.

Med drejeknappen DIAL kan scrolles mellem de indkodede hukommelser.

Berør den ønskede hukommelsesbank.

Med drejeknappen DIAL kan nu vælges mellem de indkodede kanaler.
